

## Kablosuz Hareket Dedektörü

### KGS5211010

Alarm sistemi tarafından korunan alan içindeki hareketi tespit eden bir dedektördür. Evcil hayvanları algılayabilme özelliği sayesinde, alarm sistemi devredeyken etki alanında hareket edenler küçük köpek veya kediler bile olsa koruma sağlayabilir.

Aygıtı çalıştırmak için kullanılan bir lityum pil, yenisiyle değiştirmek zorunda kalmadan uzun yıllar çalışmayı garanti eder, dolayısıyla sistemin kullanımı geleneksel kablolu çözümler kadar kolaydır.

#### Özellikleri:

- Kale Alarm Kontrol Panelleri ile uyumludur.
- Yanlış alarmlara karşı ısıya dayanıklı dijital algılama algoritması
- Dedektör hassasiyetini değiştirebilme özelliği,
- 15 kg 'a kadar evcil hayvan algılamama modu
- CR123A lityum pili değiştirmek zorunda kalmadan uzun yıllar çalışmasını sağlayan enerji yönetim sistemi,
- Sistemin kolay başlatılması ve daha sonra bakımı için test modunda ihlalleri gösteren LED,
- Kurcalama (temper) algılama, örneğin muhafazanın açılması, monte edildiği yüzeyden koparılması

#### Set İçeriği:

Dedektör, ayarlanabilir montaj ayağı, pil (CR123A)

#### Uygulama:

Yazlıklar, müstakil tek katlı evler, apartman daireleri ve bunun gibi küçük boyutlu bina ve işyerlerinde kullanıma uygundur.



#### TEKNİK VERİLER

Çevre sınıfı	II
Tespit edilen hedef hız	0,3...3 m/s
Muhafaza boyutları	63 x 96 x 49 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-10...+55 °C
Önerilen montaj yüksekliği	2,4 m
Bekleme modunda akım tüketimi	90 µA
Azami akım tüketimi	20 mA
Ağırlık	108 g
Azami nem	93±3%
Çalışma frekansı bandı	433,05 + 434,79 MHz
Pil	CR123A 3V
Pil çalışma süresi (enerji tasarrufu modu, yıl olarak)	Tahmini 3 yıl